

HIKVISION DS-K1107AM



Cena celkem:	1 003 Kč (bez DPH: 829 Kč)
Běžná cena:	1 103 Kč
Ušetříte:	100 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1539
Part No.:	DS-K1107AM
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-K1107AM

Univerzální RFID čtečka karet pro přístupové systémy s podporou M1 karet.

Profesionální čtečka **DS-K1107AM** je určena pro integraci do přístupových a docházkových systémů. Vybavena **32bitovým vysokorychlostním procesorem** zajišťuje rychlé a spolehlivé zpracování dat. Podporuje komunikaci přes **RS-485** s protokolem **OSDP** i klasické **Wiegand rozhraní** (W26/W34), což umožňuje flexibilní připojení k různým typům řídicích jednotek.

Čtečka disponuje vestavěným **M1 modulem** pro bezkontaktní karty s frekvencí **13,56 MHz** a dosah čtení až **50 mm**. Robustní konstrukce s krytím **IP65** a širokým provozním teplotním rozsahem zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Integrovaný **watchdog** automaticky obnovuje funkčnost při výjimečných stavech a prodlužuje životnost zařízení.

- Výkonný 32bitový procesor pro rychlé zpracování dat a spolehlivý provoz
- Komunikace přes RS-485 s podporou OSDP protokolu (Baud 19200) nebo Wiegand W26/W34
- Vestavěný M1 modul pro čtení bezkontaktních karet s frekvencí 13,56 MHz
- Dosah čtení až 50 mm pro pohodlné a rychlé použití
- Odolné provedení IP65 s provozním rozsahem -20 až +65 °C
- Tamper alarm pro detekci neoprávněné manipulace se zařízením
- Vestavěný bzučák pro akustickou signalizaci stavu čtení
- Online upgrade firmware pro snadnou aktualizaci funkcí
- Watchdog funkce pro automatickou obnovu při výjimečných stavech

Flexibilní komunikace

Čtečka podporuje několik komunikačních protokolů současně. Rozhraní RS-485 s protokolem OSDP zajišťuje moderní obousměrnou komunikaci s pokročilými bezpečnostními funkcemi. Wiegand rozhraní (W26/W34) lze aktivovat pomocí DIP přepínačů pro kompatibilitu se staršími systémy.

Bezpečnost a spolehlivost

Integrovaný tamper alarm detekuje pokusy o odstranění nebo manipulaci se čtečkou. Watchdog funkce průběžně monitoruje provoz a automaticky restartuje systém při detekci chyby, což zajišťuje dlouhodobou bezporuchovou funkčnost bez nutnosti manuálního zásahu.

Montáž a instalace

Kompaktní rozměry 115 × 44 × 22 mm umožňují instalaci na různá místa. Montáž se provádí pomocí šroubů přímo na zeď, čtečka není určena pro instalaci do krabicové instalační krabice (gang box).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 32bitový vysokorychlostní

Frekvence čtení: 13,56 MHz (M1 karty)

Dosah čtení: ≤50 mm

Komunikace: RS-485 (OSDP, Baud 19200), Wiegand W26/W34

Indikace: bzučák

Zabezpečení: tamper alarm

Napájení: 12 VDC

Spotřeba: ≤2 W

Provozní teplota: -20 až +65 °C

Vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující)

Krytí: IP65

Rozměry: 115 × 44 × 22 mm

Montáž: na zeď pomocí šroubů