

UBIQUITI UNIFI MOTION SENSOR



Cena celkem:	1 339 Kč (bez DPH: 1 107 Kč)
Běžná cena:	1 473 Kč
Ušetříte:	134 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1105
Part No.:	USL-Motion
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Motion Sensor

Pokročilý bezdrátový pohybový senzor pro systém UniFi Protect s výjimečnou výdrží baterie.

Představujeme všestranný pohybový senzor využívající proprietární bezdrátovou technologii **SuperLink** s dosahem až **2 km**. Senzor je vybaven dvěma **PIR čidly** – horizontálním s dosahem **1,5 m** a vertikálním s dosahem až **6 m**, které při vertikální montáži nabízí funkci **pet immunity** ignorující zvířata menší než 0,5 m.

Díky energeticky úspornému provozu a kvalitní **lithiové baterii CR123A** dosahuje senzor výdrže až **6 let** při průměrných 10 detekcích denně. Kompaktní konstrukce umožňuje diskrétní instalaci pomocí lepidla nebo šroubů.



- Bezdrátová technologie SuperLink s dosahem až 2 km a výkonem 14 dBm
- Duální PIR senzory s vertikálním dosahem 6 m a horizontálním dosahem 1,5 m
- Funkce pet immunity při vertikální montáži ignoruje zvířata do výšky 0,5 m
- Výjimečná výdrž baterie až 6 let při průměrných 10 detekcích denně
- Vyměnitelná lithiová baterie CR123A pro snadnou údržbu
- Flexibilní montáž na stěnu nebo do rohu pomocí lepidla či šroubů
- Funkční tlačítko pro okamžitou synchronizaci s bránou a identifikaci v aplikaci
- LED indikátory stavu (červená/modrá/bílá) a signálu (modrá/červená)



Pokročilé funkce a ovládání

Pohybový senzor normálně pracuje v úsporném režimu spánku. Stisknutím funkčního tlačítka dočasně senzor probudíte a vynutíte jeho synchronizaci s bránou SuperLink Gateway, aby se potvrdilo připojení a aktualizace stavu. Po stisknutí se senzor také zvýrazní na stránce Zařízení v UniFi Protect, což usnadňuje jeho identifikaci. K dispozici je také tovární reset a **tamper switch** pro detekci neoprávněné manipulace.

Integrace a správa

Senzor je plně integrován do systému UniFi Protect a vyžaduje webovou aplikaci nebo mobilní aplikaci UniFi Protect pro iOS™ a Android™. Maximální spotřeba činí pouze **22,6 mW** při napájecím napětí **3 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektivita: SuperLink (proprietární)

Provozní frekvence: 865,1–869,5 MHz (EU), 915,6–927,6 MHz (US)

Maximální dosah: 2 km

Výkon vysílače: 14 dBm

Anténní zisk: 1 dBi

PIR senzory: horizontální (dosah 1,5 m), vertikální (dosah 6 m s imunitou pro domácí zvířata)

Napájení: lithiová baterie CR123A (3 V)

Výdrž baterie: až 6 let (při 10 detekcích denně)

Spotřeba: max. 22,6 mW

Rozměry se stěnovou montáží: 93,5 × 24,7 × 22,5 mm

Rozměry s rohovou montáží: 93,5 × 27,9 × 22,5 mm

Hmotnost: 45 g

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Provozní vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující)

Materiál: polykarbonát, HDPE

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA

Manuál (montážní návod):

[Ubiquiti UniFi Motion Sensor](#)
